

Domaine d'application : BT

Détecteur de tension BT, rotation de phase. Pointes de touche Ø2 mm 19 mm. LCD.

Description :
Utilisation :

- Vérifie absence de tension.
- Contrôle les niveaux de tension > 50 V en alternatif et continu.
- Mesure des tensions alternatives jusqu'à 690 V et continues jusqu'à 950 V.
- Contrôle sonore de continuité d'un circuit hors tension (<100 Ω).
- Repérage unipolaire de la phase.
- Recherche des polarités en courant continu.
- Contrôle de la rotation de phase par méthode 2 fils.



Caractéristiques :

- Pointes de touche Ø 2 mm L: 19 mm.
- Affichage digital 3 digits bicolore (rouge et bleu).
- Un bouton test permettant de discerner la vérification du bon fonctionnement et de la fonction de continuité (seuil de 100 Ω).
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (>50 V).
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipses.
- Equipé d'une lampe d'éclairage au point de mesure.
- Degré de protection : IP65/IK06

Accessoires en option :

- Étui de transport avec passe ceinture. Réf. M-87285.
- Accroche tableau. Réf. M-952325.



Référence	Dimension	Poids (kg)	Longueur	Tension		Test de Continuité
	Longueur (mm)		Fréquence	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MS-920-EX	165	0,21	50/60 Hz	12-690 V	12-950 V	≤ 100 Ω